

**МЕРКУРИЙ 115Ф, 130Ф, 185Ф****#ВКЛЮЧЕНИЕ ККМ**

1. Включить ККМ, на дисплее **проверка оборудования** **заряд батареи**
2. Нажать кн **С** на дисплее **дата время**
2. Проконтролировать дату и время  
**Если необходимо скорректировать время**
  - нажать кн. **Х**
  - набрать на цифровой клавиатуре верное время
  - нажать кн **ИТ**
3. Нажать кн **ИТ**

**#КАССОВЫЙ РЕЖИМ**

кассовый режим

**ВХОД В КАССОВЫЙ РЕЖИМ, ОТКРЫТИЕ СМЕНЫ**

1. Нажать кн **ИТ** на дисплее **кассовый режим пароль:**
2. Набрать на цифровой клавиатуре пароль кассира
3. Нажать кн **ИТ** на дисплее **открыть смену? [3]-да**
4. Нажать кн **3**, распечатается отчет об открытии смены

**ОФОРМЛЕНИЕ ПРОДАЖИ**

приход

1. Нажать кн **КОД** **0**
2. Набрать код товара(услуги) на цифровой клавиатуре
3. Нажать кн **ПИ**
  - 3.1 Если товар продается по свободной цене: Набрать на цифровой клавиатуре стоимость товара (услуги) и нажать кн. **ПИ**
4. Если в чеке несколько позиций, повторить операции  
**Если необходимо рассчитать сумму сдачи:**
  - набрать на цифровой клавиатуре сумму полученную от покупателя**Если необходимо оформить безналичную продажу:**
  - нажать кн **ПИ** и кн **00** на дисплее **выбор операции**
  - нажать кн **ИТ** **оплата электронными****Если необходимо отправить SMS покупателю:**
  - нажать кн. **ПИ ВЗ** на дисплее **Введите тел.номер 0**
  - наберите телефонный номер начиная с цифры 8 и нажмите кн. **ИТ****Если необходимо отменить чек:**
  - нажать последовательно **РЕЖ ИТ**
5. Закрыть чек, Нажать кн **ИТ**

**ВОЗВРАТ**

1. Последовательно нажать кн **ВЗ + ИТ** На дисплее **возврат прихода 0**
2. Нажать кн. **КОД** и ввести код возвращаемого товара на цифровой клавиатуре
3. Нажать кн. **ПИ** и ввести стоимость возвращаемого товара
4. Если необходимо выбрать возврат по безналу нажать **ПИ 00 ИТ**
5. Закрыть чек нажав кн **ИТ**

**#ЗАКРЫТИЕ СМЕНЫ**

1. Нажать несколько раз кн **РЕЖ** до появления на дисплее **ОТЧЕТЫ ФН**
2. Нажать кн **ИТ**
3. На цифровой клавиатуре набрать пароль администратора (по умолчанию 22)
4. Нажать кн **ИТ** на дисплее **закрыть смену**
5. Нажать кн **ИТ**

### Внесение/ Выплата

Эти операции необходимы, например, для:

- внесения денег в начале рабочего дня для выдачи сдачи;
- инкассации (выплаты)

В кассовом режиме приход 0

-Нажать кн. **ВЗ**

-Кнопками **+** или **-** выбрать необходимое действие (внесение или выплата)

-Нажать кн. **ИТ**

-Ввести с цифровой клавиатуры сумму внесения (выплаты) и нажать кн. **ИТ**

Внимание! Данные операции не являются фискальными и не будут отражены в отчетах

### ПЕЧАТЬ СМЕННЫХ ОТЧЕТОВ

- 1.Нажать несколько раз кн **РЕЖ** до появления на дисплее **нефиск. отчеты**
  - 2.Нажать кн **ИТ**
  - 3.На цифровой клавиатуре набрать пароль администратора (по умолчанию 22)
  - 4.Нажать кн **ИТ** на дисплее **нефиск.отчеты**
  - 5.Нажать кн **ИТ** **х-отчеты из фн**
  - 6.Кнопками **+** или **-** выбрать тип нужного отчета и нажать **ИТ**
  - 7.Нажать 2 раза **ИТ** для печати отчета за последнюю смену
- 6.Выключить ККТ